

Действие	Клавиатура	Линд-11 (только с ППКОП «Лунь-11»)	Линд-9М3	Линд-15
1 Подготовить радиодатчик/ радиосирену	Jablotron	Вынуть батарею из датчика		
	Visonic	Установить батарею в датчик		
	Crow	Вынуть батарею из датчика/репитера/сирены. Репитер – затем выждать 30 секунд. Брелок – удалить предыдущую регистрацию – кнопки  +  Сирена – удалить предыдущую регистрацию – при восстановленных тамперах, нажать и удерживать LEARN, включить питание; дождаться мигания индикатора, отпустить LEARN Клавиатура – удалить предыдущую регистрацию – нажать C, 0000 , зажать SOS+SOS , пока не погаснет 		
	Риэлта	Вынуть батарею из датчика/ретранслятора/сирены, для ретранслятора отключить питание ~220В		
	Астра	Датчик, брелок – вынуть батарею Ретранслятор – выбрать нужный режим радиоканала (см. документацию производителя)		
	Ajax	Выключить питание датчика выключателем (положение «OFF»)		
	Roiscok	1. Вынуть батарею датчика. 2. Установить переключатель радиодатчика с маркировкой «WriteCode» в положение «замкнуто» . 3. Установить батарею в датчик		
2	Перейти в нужную группу	*, <input type="text" value="номер_группы"/> , *	*, <input type="text" value="номер_группы"/> , *	Кнопка с номером группы
3	Войти в меню регистрации радиозон или радиосирен	<input type="text" value="<"/> или <input type="text" value=">"/> , <input type="text" value="Радио зоны"/> или <input type="text" value="Радио сирены"/> <input type="text" value="пароль_установщика"/>	<input type="text" value="#"/> + <input type="text" value="7"/> , <input type="text" value="пароль_установщика"/> светится РЕЖИМ 0 <input type="text" value="ТЕСТ_ИНДИК"/> – переключение на радиосирены (светится РЕЖИМ 1)	<input type="text" value="Настр."/> – <input type="text" value="Радио система"/> <input type="text" value="пароль_установщика"/> <input type="text" value="Радио зоны"/> или <input type="text" value="Радио сирены"/>
4	Выбрать номер свободной радиозоны/ радиосирены или...	<input type="text" value="<"/> или <input type="text" value=">"/> , Z145 – номер После номера должны быть -----	Ввести <input type="text" value="номер 1...16"/> с мигающим индикатором зон, <input type="text" value="*"/>	Строка с номером зоны/сирены, После номера должны быть -----
5	...удалить имеющийся датчик/сирену	<input type="text" value="F2"/>	<input type="text" value="Остаюсь дома"/>	<input type="text" value="Удалить"/>
6	Запустить регистрацию в приборе	<input type="text" value="F1"/>	<input type="text" value="Откл. Звук"/>	<input type="text" value="Добавить"/>
7 Запустить регистрацию в радиодатчике/ радиосирене	Jablotron	Установить батарею в датчик		
	Visonic	Нарушить/восстановить тампер или перевести радиодатчик в состояние тревоги/нормы		
	Crow	Датчик – установить батарею, дождаться окончания мигания индикатора, затем нажать кнопку тампера. Для EDS3000 – тампер не нажимать. Брелок – нажать кнопки  +  Репитер – подключить батарею, затем вставить вилку репитера в розетку электросети ~220В Сирена – подключить батарею, затем нажать и отпустить LEARN Клавиатура – нажать и отпустить любую кнопку		
	Риэлта	1. Установить батарею в датчик/сирену/ретранслятор (в ретрансляторе ~220В НЕ подключать). 2. Датчик – замкнуть контакты «СБРОС» до мигания индикатора зеленым. Ретранслятор – замкнуть «Пуск» до индикации зеленым. Затем нажать и удерживать тампер, еще раз замкнуть «Пуск» до мигания зеленым. Брелок (в новом корпусе) – однократно нажать любую кнопку – светодиод начнет мигать зеленым. Иначе, нажать все кнопки на 3с до включения индикатора красным, затем еще раз нажать любую кнопку. Сирена – замкнуть «-» батареи с контактом «4» до мигания индикатора зеленым.		
	Астра	1. Установить батарею в датчик, затем – переключку «On/Off» (если она предусмотрена). 2. Для «Астра-421», «Астра-4511» с вилкой F1 – кратко замкнуть вилку F1 , затем нажать/отпустить тампер 3. Для включенного ретранслятора замкнуть вилку F2 на (1...2)с, затем нажать на (1...2)с и отпустить S1		
	Ajax	1. Датчик – включить питание выключателем (положение «ON»). 2. Брелок – одновременно нажать кнопки  и 		
Roiscok	Нажать/отпустить тампер. После успешной регистрации: 1. Вынуть батарею датчика. 2. Установить переключатель с маркировкой «WriteCode» в положение «разомкнуто» . 3. Установить батарею в датчик			
8	Проконтролировать результат успешной регистрации	Звук «трель», на экране – идентификатор датчика (после номера)	Звук «трель», номер датчика светится непрерывно	Звук «трель», на экране – идентификатор датчика (после номера)
9	Выйти из меню регистрации	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="Назад"/> или <input type="text" value="Домой"/>