

Смена адреса устройства «Линд»

		Адр	5	4	3	2	1
Линд-11ТМ	1. Включить питание устройства, отключить провод «BUS», дождаться индикации «бегущий огонь»	1	0	0	0	0	1
	2. Нажать RESET и удерживать до начала мигания ZONE 8	2	0	0	0	1	0
	3. Установить адрес 1-24 кнопками RESET (+) и TROUBLE (-). Индикация – ZONE 1-5 : (1=Вкл. ->)	3	0	0	0	1	1
	4. Сохранить адрес удержанием RESET до индикации «бегущий огонь»	4	0	0	1	0	0
Линд-ЕМ	1. Отключить питание устройства	5	0	0	1	0	1
	2. Открыть крышку, переключателями «ADDRESS» установить адрес 1-14 либо режим работы (0 =«Лунь-9», 15 =«Лунь-7») (1=Вкл ->)	6	0	0	1	1	0
Линд-11	1. Включить питание устройства, отключить провод «BUS», дождаться индикации Нет связи с ППК	7	0	0	1	1	1
	2. Нажать кнопки # + F4	8	0	1	0	0	0
	3. На цифровой клавиатуре набрать нужный адрес 1-16 . Сохранить адрес *	9	0	1	0	0	1
		10	0	1	0	1	0
Линд-11LED	1. Включить питание устройства, отключить провод «BUS», дождаться индикации цифр желтым.	11	0	1	0	1	1
	2. Нажать кнопки # + F4	12	0	1	1	0	0
	3. Кнопками < и > установить адрес. Индикация – цифра зеленого цвета. Завершение – #	13	0	1	1	0	1
	Изменение типа прибора «Лунь» – кнопки # + F5 . Затем < и > установить тип прибора «Лунь» (цифры 7, 9, 11). Завершение – #	14	0	1	1	1	0
Линд-9МЗ	1. Включить питание устройства, отключить провод «BUS», дождаться индикации Связь с осн.бл.	15	0	1	1	1	1
	2. Нажать кнопки # + 1	16	1	0	0	0	0
	3. На цифровой клавиатуре набрать нужный адрес 1-16 . Сохранить адрес *	17	1	0	0	0	1
		18	1	0	0	1	0
Линд-29	1. Включить питание устройства, нажать кнопки # , 1 , A , <i>пароль_установщика</i>	19	1	0	0	1	1
	2. На цифровой клавиатуре набрать нужный адрес 1-16 . Сохранить адрес * . Выйти из режима #	20	1	0	1	0	0
Линд-15	1. Домой – Настр. – Настройки клавиатуры – Адрес BUS	21	1	0	1	0	1
	2. Из выпадающего списка выбрать нужное значение 1-16 . Ввести пароль установщика.	22	1	0	1	1	0
		23	1	0	1	1	1
		24	1	1	0	0	0

Примечания:

1. Знак "+" между обозначениями кнопок означает **удержание** первой кнопки до нажатия второй
2. Символ "," между обозначениями кнопок означает **последовательное** нажатие кнопок



Порядок действий	Линд-11 (OK - *, выход - #)	Линд-11LED (OK - *, выход - #)	Линд-15	Линд-9М3 (OK - *, выход - #)	Линд-29 (OK - *, выход - #)
1 Войти в группу	*, Номер_группы, *	*, Номер_группы, *	Прикоснуться к номеру группы	*, Номер_группы, *	*, Номер_группы, *
2 Войти в меню	Пользователи , * - Пароль_админ.	F5, 1 - Пароль админ	Настр. - Пользователи - Пароль_админ.	# + 6 - Пароль админ.	#, 6 - Пароль админ.
3 Выбрать номер пользователя	Ввести номер (001 - 512), *	Ввести номер (001 - 512)	Прикоснуться к нужному номеру	Ввести номер (1 - 256), *	Ввести номер (1 - 512), *
4 Установить права* этого пользователя	Если пользователь не входит в группу, то Внести в группу , * и его ключ/пароль	Если ZONE11 НЕ светится, то F5 * и его ключ/пароль	Если число без фона, то нажать Внести в группу и его ключ/пароль	Если ZONE11 НЕ светится, то Откл.звук и его ключ/пароль	Если ZONE11 НЕ светится, то D и его ключ/пароль
5 Выбрать действие	Ключ, * Изменить, * / Удалить, *	Изменить - F3 * Удалить - удерж. F3 до звука	Изменить - Ключ Удалить - удерж. Ключ	Удалить - нажать Остаюсь дома	A - удалить, * B - изменить, *
6	Для изменения – приложить ключ к любому подключенному считывателю				

Примечание:

Знак "+" означает **удержание** первой кнопки до нажатия второй



Порядок действий	Линд-11 (OK - <input type="text"/> *, выход - <input type="text"/> #)	Линд-11LED (OK - <input type="text"/> *, выход - <input type="text"/> #)	Линд-15	Линд-9М3 (OK - <input type="text"/> *, выход - <input type="text"/> #)	Линд-29 (OK - <input type="text"/> *, выход - <input type="text"/> #)
1 Войти в группу	<input type="text"/> *, <input type="text"/> Номер_группы, <input type="text"/> *	<input type="text"/> *, <input type="text"/> Номер_группы, <input type="text"/> *	Прикоснуться к номеру группы	<input type="text"/> * <input type="text"/> Номер_группы, <input type="text"/> *	<input type="text"/> *, <input type="text"/> Номер_группы, <input type="text"/> *
2 Войти в меню	Пользователи , <input type="text"/> * - <input type="text"/> Пароль_админ.	<input type="text"/> F5, <input type="text"/> 1 - <input type="text"/> Пароль админ	<input type="text"/> Настр. - <input type="text"/> Пользователи - <input type="text"/> Пароль_админ	<input type="text"/> # + <input type="text"/> 3 - <input type="text"/> Пароль админ	<input type="text"/> #, <input type="text"/> 3 - <input type="text"/> Пароль админ
3 Выбрать номер пользователя	Ввести номер (001 - 512), <input type="text"/> *	Ввести номер (001 - 512)	Прикоснуться к нужному номеру	Ввести номер (1 - 256), <input type="text"/> *	Ввести номер (1 - 512), <input type="text"/> *
4 Установить права* этого пользователя	Если пользователь не входит в группу, то Внести в группу , <input type="text"/> * и его ключ/пароль	Если ZONE11 НЕ светится, то <input type="text"/> F5 <input type="text"/> * и его ключ/пароль	Если число без фона, то нажать <input type="text"/> Внести в группу и его ключ/пароль	Если ZONE11 НЕ светится, то <input type="text"/> Откл.звук и его ключ/пароль	Если ZONE11 НЕ светится, то <input type="text"/> D и его ключ/пароль
5 Выбрать действие	Пароль , <input type="text"/> * Изменить , <input type="text"/> * / Удалить , <input type="text"/> *	Изменить обычн/принужд - <input type="text"/> F1 <input type="text"/> * / <input type="text"/> F2 <input type="text"/> * Удалить обычн/принужд - удерж. <input type="text"/> F1 / <input type="text"/> F2	Изменить - <input type="text"/> Пароль Удалить - удерж. <input type="text"/> Пароль	Удалить - нажать <input type="text"/> Остаюсь дома	<input type="text"/> A - удалить, <input type="text"/> * <input type="text"/> B - изменить, <input type="text"/> *
6	Для изменения - ввести новый пароль				

Примечания:

1. Знак "+" между обозначениями кнопок означает **удержание** первой кнопки до нажатия второй
2. Символ ",", между обозначениями кнопок означает **последовательное** нажатие кнопок



Порядок действий	Линд-11 (OK - *, выход - #)	Линд-11LED (OK - *, выход - #)	Линд-15	Линд-9M3 (OK - *, выход - #)	Линд-29 (OK - *, выход - #)
1 Войти в группу	*; Номер_группы; *	*; Номер_группы; *	Прикоснуться к номеру группы	*; Номер_группы; *	*; Номер_группы; *
2 Войти в редактор ключей	Ключи и пароли - Пароль_админ - Управление ключами	F5, 1 - Пароль админ	Настр. - Ключи - Пароль_админ	# + 6 - Пароль админ	#, 6 - Пароль админ
3 Выбрать номер ключа	< и >, * (x - занят, тире - свободен)	< и >, зеленый - свободен, красный - занят	Прикоснуться к строке с нужным номером ключа	Ввести номер ключа (1 - 16), *	Ввести номер ключа (1 - 16), *
4 Выбрать действие	Изменить, * / Удалить, *	Изменить - * Удалить - удерживать 0	Изменить / Удалить	Удалить - нажать Остаюсь дома	A - удалить, * B - изменить, *
5	Для изменения - приложить ключ к считывателю (для «Лунь-11» - к считывателю №1)				

Примечание:

Знак "+" означает **удержание** первой кнопки до нажатия второй



Порядок действий	Линд-11 (OK - <input type="text"/> *, выход - <input type="text"/> #)	Линд-11LED (OK - <input type="text"/> *, выход - <input type="text"/> #)	Линд-15	Линд-9M3 (OK - <input type="text"/> *, выход - <input type="text"/> #)	Линд-29 (OK - <input type="text"/> *, выход - <input type="text"/> #)
1 Войти в группу	<input type="text"/> *, <input type="text"/> Номер_группы, <input type="text"/> *	<input type="text"/> *, <input type="text"/> Номер_группы, <input type="text"/> *	Прикоснуться к номеру группы	<input type="text"/> *, <input type="text"/> Номер_группы, <input type="text"/> *	<input type="text"/> *, <input type="text"/> Номер_группы, <input type="text"/> *
2 Войти в редактор паролей	Ключи и пароли - <input type="text"/> Пароль_админ - Управление паролями	<input type="text"/> F5, <input type="text"/> 2 - <input type="text"/> Пароль админ	<input type="text"/> Настр. - <input type="text"/> Пароли - <input type="text"/> Пароль_админ	<input type="text"/> # + <input type="text"/> 3 - <input type="text"/> Пароль админ	<input type="text"/> #, <input type="text"/> 3 - <input type="text"/> Пароль админ
3 Выбрать номер пароля	<input type="text"/> < и <input type="text"/> >, <input type="text"/> * (x - занят, тире - свободен)	<input type="text"/> < и <input type="text"/> >, зеленый - свободен, красный - занят	Прикоснуться к строке с нужным номером пароля	Ввести номер пароля (1 - 16), <input type="text"/> *	Ввести номер пароля (1 - 16), <input type="text"/> *
4 Выбрать действие	Изменить , <input type="text"/> * / Удалить , <input type="text"/> *	Измен. обычный - ввести новый Измен. принужд - <input type="text"/> *, ввести новый Удалить - удерживать <input type="text"/> 0	Изменить / Удалить	Удалить - нажать <input type="text"/> Остаюсь дома	<input type="text"/> A - удалить, <input type="text"/> * <input type="text"/> B - изменить, <input type="text"/> *
5	Для изменения - ввести новый пароль				

Примечание:

Знак "+" означает **удержание** первой кнопки до нажатия второй



Порядок действий	Линд-27 (ОК - *, выход - #)		Линд-15	Линд-9М3 (ОК - *, выход - #)	Линд-29 (ОК - *, выход - #)
1 Войти в группу	*; Номер_группы; *		Прикоснуться к номеру группы	*; Номер_группы; *	*; Номер_группы; *
2 Войти в меню	#, 6 - Пароль админ		Настр. - Пользователи - Пароль админ	# + 6 - Пароль админ	#, 6 - Пароль админ
3 Выбрать номер пользователя	Ввести номер (1 - 256), *		Прикоснуться к нужному номеру	Ввести номер (1 - 256), *	Ввести номер (1 - 256), *
4 Установить права* этого пользователя	Если цифра 1 НЕ светится, то D и его ключ/пароль		Если число без фона, то нажать Внести в группу и его ключ/пароль	Если ZONE11 НЕ светится, то Откл.звук и его ключ/пароль	Если ZONE11 НЕ светится, то D и его ключ/пароль
5 Выбрать действие	A - удалить, * B - изменить, *		Изменить - Ключ Удалить - удерж. Ключ	Удалить - нажать Остаюсь дома	A - удалить, * B - изменить, *
6	Для изменения – приложить ключ к любому подключенному считывателю				

Примечание:

Знак "+" означает **удержание** первой кнопки до нажатия второй



Порядок действий	Линд-27 (OK - *, выход - #)		Линд-15	Линд-9М3 (OK - *, выход - #)	Линд-29 (OK - *, выход - #)
1 Войти в группу	*, Номер_группы, *		Прикоснуться к номеру группы	*, Номер_группы, *	*, Номер_группы, *
2 Войти в меню	#, 3 - Пароль админ		Настр. - Пользователи - Пароль админ	# + 3 - Пароль админ	#, 3 - Пароль админ
3 Выбрать номер пользователя	Ввести номер (001 - 256), *		Прикоснуться к нужному номеру	Ввести номер (1 - 256), *	Ввести номер (1 - 256), *
4 Установить права* этого пользователя	Если цифра 1 НЕ светится, то D и его ключ/пароль		Если число без фона, то нажать Внести в группу и его ключ/пароль	Если ZONE11 НЕ светится, то Откл.звук и его ключ/пароль	Если ZONE11 НЕ светится, то D и его ключ/пароль
5 Выбрать действие	A - удалить, * B - изменить, *		Изменить - Пароль Удалить - удерж. Пароль	Удалить - нажать Остаюсь дома	A - удалить, * B - изменить, *
6	Для изменения – ввести новый пароль				

Примечания:


1. Знак "+" между обозначениями кнопок означает **удержание** первой кнопки до нажатия второй
2. Символ ",", между обозначениями кнопок означает **последовательное** нажатие кнопок



Порядок действий	Линд-27 (OK - <input type="checkbox"/> *, выход - <input type="checkbox"/> #)	Линд-15	Линд-9М3 (OK - <input type="checkbox"/> *, выход - <input type="checkbox"/> #)	Линд-29 (OK - <input type="checkbox"/> *, выход - <input type="checkbox"/> #)
1 Войти в группу	<input type="checkbox"/> *, <input type="checkbox"/> Номер_группы, <input type="checkbox"/> *	Прикоснуться к номеру группы	<input type="checkbox"/> *, <input type="checkbox"/> Номер_группы, <input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/> *, <input type="checkbox"/> Номер_группы, <input type="checkbox"/> *
2 Войти в редактор ключей	<input type="checkbox"/> #, <input type="checkbox"/> 6 - <input type="checkbox"/> Пароль админ	<input type="checkbox"/> Настр. - <input type="checkbox"/> Ключи - <input type="checkbox"/> Пароль админ	<input type="checkbox"/> # + <input type="checkbox"/> 6 - <input type="checkbox"/> Пароль админ	<input type="checkbox"/> #, <input type="checkbox"/> 6 - <input type="checkbox"/> Пароль админ
3 Выбрать номер ключа	(Занятые ключи - красные) <input type="checkbox"/> A - номер страницы (+10) Цифра - номер на странице, <input type="checkbox"/> *	Прикоснуться к строке с нужным номером ключа	Ввести номер ключа (1 - 16), <input type="checkbox"/> *	Ввести номер ключа (1 - 16), <input type="checkbox"/> *
4 Выбрать действие	<input type="checkbox"/> A - удалить, <input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/> B - изменить, <input type="checkbox"/> *	Изменить / Удалить	Удалить - нажать <input type="checkbox"/> Остаюсь дома	<input type="checkbox"/> A - удалить, <input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/> B - изменить, <input type="checkbox"/> *
5	Для изменения - приложить ключ к любому подключенному считывателю			

Примечание:

Знак "+" означает **удержание** первой кнопки до нажатия второй



Порядок действий	Линд-27 (OK - <input type="text"/> *, выход - <input type="text"/> #)		Линд-15	Линд-9М3 (OK - <input type="text"/> *, выход - <input type="text"/> #)	Линд-29 (OK - <input type="text"/> *, выход - <input type="text"/> #)
1 Войти в группу	<input type="text"/> *, <input type="text"/> Номер_группы, <input type="text"/> *		Прикоснуться к номеру группы	<input type="text"/> *, <input type="text"/> Номер_группы, <input type="text"/> *	<input type="text"/> *, <input type="text"/> Номер_группы, <input type="text"/> *
2 Войти в редактор паролей	<input type="text"/> #, <input type="text"/> 3 - <input type="text"/> Пароль админ (Занятые пароли - красные)		<input type="text"/> Настр. - <input type="text"/> Пароли - <input type="text"/> Пароль админ	<input type="text"/> # + <input type="text"/> 3 - <input type="text"/> Пароль админ	<input type="text"/> #, <input type="text"/> 3 - <input type="text"/> Пароль админ
3 Выбрать номер пароля	<input type="text"/> A - номер страницы (+10) Цифра - номер на странице, <input type="text"/> *		Прикоснуться к строке с нужным номером пароля	Ввести номер пароля (1 - 16), <input type="text"/> *	Ввести номер пароля (1 - 16), <input type="text"/> *
4 Выбрать действие	<input type="text"/> A - удалить, <input type="text"/> * <input type="text"/> B - изменить, <input type="text"/> *		Изменить / Удалить	Удалить - нажать <input type="text"/> Остаюсь дома	<input type="text"/> A - удалить, <input type="text"/> * <input type="text"/> B - изменить, <input type="text"/> *
5	Для изменения - ввести новый пароль				

Примечание:

Знак "+" означает **удержание** первой кнопки до нажатия второй

