

Действие	Клавиатура	Линд-11 (только с ППКОП «Лунь-11»)	Линд-9М3	Линд-15
1 Подготовить радиодатчик/ радиосирену	Jablotron	Вынуть батарею из датчика		
	Visonic	Установить батарею в датчик		
	Crow	Вынуть батарею из датчика/репитера, для репитера – затем выждать 30 секунд		
	Риэлта	Вынуть батарею из датчика/ретранслятора, для ретранслятора отключить питание ~220В		
	Астра	Вынуть батарею из датчика		
	Аjax	Выключить питание датчика выключателем, расположенным на его тыльной стороне, переведя его в положение «OFF»		
	Roiscok	1. Вынуть батарею датчика. 2. Установить переключатель радиодатчика с маркировкой «WriteCode» в положение «замкнуто» . 3. Установить батарею в датчик		
2 Перейти в нужную группу		*, номер_группы, *	*, номер_группы, *	Кнопка с номером группы
3 Войти в меню регистрации радиозон или радиосирен	< или >, Радио зоны или Радио сирены пароль_установщика	# + 7, пароль_установщика светится РЕЖИМ 0 ТЕСТ_ИНДИК – переключение на радиосирены (светится РЕЖИМ 1)	Настр. – Радио система пароль_установщика Радио зоны или Радио сирены	
4 Выбрать номер свободной радиозоны/ радиосирены или...	< или >, Z145 – номер После номера должны быть -----	Ввести номер 1...16 с мигающим индикатором зон, *	Строка с номером зоны/сирены, После номера должны быть -----	
5 ...удалить имеющийся датчик/сирену	F2	Остаюсь дома	Удалить	
6 Запустить регистрацию в приборе	F1	Откл. Звук	Добавить	
7 Запустить регистрацию в радиодатчике/ радиосирене	Jablotron	Установить батарею в датчик		
	Visonic	Нарушить/восстановить тампер или перевести радиодатчик в состояние тревоги/нормы		
	Crow	Датчик – установить батарею, дождаться окончания мигания индикатора, затем нажать кнопку тампера Брелок – сначала удалить регистрацию (кнопки +) , затем нажать кнопки + Репитер – подключить батарею, затем вставить вилку репитера в розетку электросети ~220В		
	Риэлта	1. Установить батарею в датчик (в ретрансляторе ~220В НЕ подключать). 2. Датчик – замкнуть контакты «СБРОС» до мигания индикатора зеленым. Ретранслятор – замкнуть «Пуск» до индикации зеленым. Затем нажать и удерживать тампер, еще раз замкнуть «Пуск» до мигания зеленым. Брелок (в новом корпусе) – однократно нажать любую кнопку – светодиод начнет мигать зеленым. Иначе, нажать все кнопки на 3с до включения индикатора красным, затем еще раз нажать любую кнопку.		
	Астра	1. Установить батарею в датчик, затем – переключку «On/Off» (если она предусмотрена). 2. Для «Астра-421», «Астра-4511» с вилкой F1 – кратко замкнуть вилку F1 , затем нажать/отпустить тампер		
	Аjax	1. Датчик – включить питание. 2. Брелок – одновременно нажать кнопки и		
	Roiscok	Нажать/отпустить тампер. После успешной регистрации: 1. Вынуть батарею датчика. 2. Установить переключатель с маркировкой «WriteCode» в положение «разомкнуто» . 3. Установить батарею в датчик		
8 Проконтролировать результат успешной регистрации		Звук «трель», на экране – идентификатор датчика (после номера)	Звук «трель», номер датчика светится непрерывно	Звук «трель», на экране – идентификатор датчика (после номера)
9 Выйти из меню регистрации		#	#	Назад или Домой